

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-DIMM-LUX
Art. Nr.: 46408



9120129932004

Korte omschrijving

Dimmer voor LAVA-LUX verlichting, geschikt voor alle maten



Product omschrijving

Dimmer voor LAVA-LUX verlichting, geschikt voor alle maten

ETIM Kenmerken

App besturing via Bluetooth	×	Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Dimbaar faseaansnijding	✓	Aantal eenheden	1
Dimbaar faseafsnijding	×	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Seriedimmer	×	Nom. spanning	12 12 Volt
Ingang voor nevenunit	✓	Frequentie	50 60 Hertz
Lichtwaardegeheugen	✓	Stuurspanning	12 12 Volt
Geschikt voor toepassing met drukker	✓	Nom. belasting vermogensweerstand	96 192 Watt
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✓	Nom. belasting inductiestroom	96 192 Voltampère
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✓	Nom. belasting capaciteitsvermogen	96 192 Voltampère
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✓	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Opgenomen vermogen	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	×	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Minimale helderheid instelbaar	×	Schakelmateriaalbreedte	37 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Schakelmateriaalhoogte	100 Millimeter
Halogeenvrij	×	Schakelmateriaaldiepte	21 Millimeter
Transparant	×	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20		
Slagvastheid	IK01		
Compatible met Apple HomeKit	×		
Compatible met Google Assistant	×		
Compatible met Amazon Alexa	×		
Met IFTTT ondersteuning	×		

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Gecreëerd op: 09-10-2024