

E10-Kontrollleuchte mit roter LED für 6 A-Taster oder Anzeigeeinheiten

170-37003

4 Jahre
Garantie

E10-Kontrollleuchte mit roter LED zur Beleuchtung von 6 A-Tastern oder Anzeigeeinheiten.

Technische Daten

E10-Kontrollleuchte mit roter LED für 6 A-Taster oder Anzeigeeinheiten

Die LED-Kontrollleuchte (1 mA) wird in die Vorderseite des E10-Lampensockels geschraubt. Das rote Licht wird von einer LED mit sehr geringem Stromverbrauch (0,2 W) erzeugt. Sie ist stoßfest und strahlt keinerlei Wärme ab. Die LED hat eine Nutzungsdauer von mindestens 50.000 Brennstunden.

- Abmessungen (HxBxT): 10 x 10 x 25 mm
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE

