

ECO-DIM.11 Multicontrol

- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met meerdere dimmers
- ✓ 0-250W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.11
VERMOGEN	0-250W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	70,9 x 70,9 x 23,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim