

# ECO-DIM.07 WiFi



- ✓ WiFi
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdekmaterialen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)



<b>MERK</b>	<b>EcoDim</b>
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>ECO-DIM.07 WiFi</b>
<b>VERMOGEN</b>	<b>0-250W (RC)/ 0-150W (RL) LED</b>
<b>VOLTAGE (INPUT)</b>	<b>220-240VAC</b>
<b>DIMTECHNIEK</b>	<b>Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac</b>
<b>BEDIENING</b>	<b>Druk/Draai &amp; smarthome apps</b>
<b>PROTOCOL</b>	<b>WiFi</b>
<b>INBOUWMAAT IN MM</b>	<b>70,9 x 70,9 x 23,8mm</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>2 jaar</b>

## GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

## GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/  
Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woon
- ✓ Hombli
- ✓ Homeyux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect  
(Action)