

Universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal)

05-360



4 jaar
garantie

De universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal) is geschikt voor inbouw en mag enkel worden gebruikt om verlichting tot maximaal 250 W draadloos te schakelen en te dimmen. Op deze dimmer kun je ook rechtstreeks een vaste N.O.-druknop aansluiten. Met een draadloze Easywave drukknop of een Easywave handzender (een- of tweeknopsbediening) die aan de dimmer gekoppeld is, wordt de verlichting altijd zachtjes in- en uitgeschakeld of op- en neergedimd. Om de verlichting lokaal te schakelen of te dimmen, kun je ook een vaste N.O.-druknop aansluiten op de dimmer. De ingebouwde elektronische beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting garandeert een maximale veiligheid tijdens gebruik. Opgelet: De dimmer mag niet worden gebruikt om elektrische motoren te schakelen of te dimmen.

Technische kenmerken

Universele draadloze Easywave dimmer (enkelpolig, één kanaal).

- Niet compatibel met de draadloze bridge, noch met de draadloze slimme hub
- Beveiliging: ja, zelfherstellend
- Beveiliging overbelasting: ja, zelfherstellend
- Beveiliging kortsluiting: elektronische kortsluitingsbeveiliging
- Draadloos communicatieprotocol: Easywave
- Beschermingsgraad: IP20
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Minimale omgevingstemperatuur: 20 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 60 °C
- : 25 mm x 48 mm x 48 mm



Aansluitschema

