

M-BA03: Kit: Mach sertir+ batt+ chargeur+ coffret+ prop. lin. 32 kN, max.Ø 63



Informations commerciales

Pour un sertissage parfait des raccords à sertir d'Henco, utilisez les outils à sertir d'Henco.

M-BA03 : Pince à sertir à accu d'Henco 32 kN :

- Pour le sertissage de tubes jusqu'à 63 mm de section
- Fourni avec une batterie et un chargeur de batterie
- Matériau du coffret de rangement : plastique Force de sertissage : 32 kN
 Batterie : LI-ION 18V

Dimensions de base de

| ľ | un | | |
|---|----|--|--|
| | | | |

| runte | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 150 mm |
| Longueur | 575 mm |
| Largeur | 470 mm |
| Poids net | 8,900 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Gicleur d'incendie, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Protection incendie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale



Caractéristiques techniques

| Commande | Accu | Adapté au diamètre du tube | 16 63 millimètre |
|-------------------------------|------|----------------------------|------------------|
| Adapté à un tube en acier | ✓ | Tension nominale | 18 volt |
| Expiration forcée | × | Capacité d'accu | 0 ampère-heure |
| Mise hors tension automatique | × | Nombre d'accus fournis | 1 |
| Avec valise | ✓ | Longueur | 575 millimètre |
| Avec cuvette de tiroir | ✓ | Poids | 8,9 kilogramme |

