

PRODUKTDATENBLATT

Type: RF-RELAIS-16A
Art. Nr.: 46090



9120105419093

Kurzbeschreibung

RF-Relais 230V / 50Hz 16A in Kombination mit RF-Thermostat THERM-520RF



Das RF-Relais passt in jede Unterputz- oder Hohlwanddose. Besonders geeignet für die Steuerung von Elektroheizungen. Kann leicht mit unserem drahtlosen Thermostat THERM-520RF verbunden werden. Spannung: 230V AC / 50Hz, 16 (5) Ampere, 868.0-868.6MHz;

ETIM Merkmale

Geeignet für Dimmer	✘	Leistungsaufnahme	0,5 Watt
Geeignet für Pulsdrücker	✘	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rollladenschalter	✘	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Jalousieschalter	✘	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousie- /Rollladenschalter	✘	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✓	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	✘		
Als Modul/Platine	✘		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✘		
Schalt-Betrieb	✘		
Mit Funkhandsender	✘		
Mit Funkcodiergerät	✘		
Mit Funktaster	✓		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	sonstige		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	kleben		
Farbe	weiß		
Transparent	✘		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP30		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	✘		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘		
Kompatibel mit Google Assistant	✘		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘		

Erstellt am: 27.06.2025

**IFTTT-Unterstützung
verfügbar**

✘