



# Veilighedenlastscheider Inline II ZLBM2-3P-Z-M12 Veiligheidslastschakelaar

ZLBM2-3P-Z-M12

1SEP620012R3100

Generated on 19-3-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SEP620012R3100
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001040 - Veilighedenlastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Inline II
<b>Type</b>	ZLBM2-3P-Z-M12
<b>Omschrijving</b>	ZLBM2-3P-Z-M12 Veiligheidslastschakelaar
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	20 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7025840089636
<b>Netto gewicht</b>	4,7 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BG

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 356,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	28-02-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	220 x 99 x 749 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC (volt):	1000
Nom. continuïnstroom I <sub>u</sub> (ampère):	400
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> (kiloampère):	120
Geschikt voor zekeringen:	NH2
Aantal polen:	3
Met zekeringsbewaking:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Geschikt voor bodemmontage:	Nee
Geschikt voor frontbevestiging:	Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw:	Ja
Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Positie bedieningselement:	Voorzijde
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP30
Kabelinvoer:	Onder
Uitgerust met connectoren:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

