

PRODUKTDATENBLATT

Type: SM-DIMM-X3-BT-W
Art. Nr.: 9300213



4026911114267

Kurzbeschreibung

SM-Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, weiß, B 11.5cm



Mit dem SM-Bluetooth-Dimm-Modul können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 per Bluetooth 4.1 Steuerung in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Das Dimm-Modul kann sowohl über die kostenlose App mit dem Smartphone oder Table als auch mit dem optionalen Handsender SM-BT-HS gesteuert werden. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	✓	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Frequenz	50 50 Hertz
Seriendimmer	✗	Steuerspannung	230 230 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	3000 3000 Watt
Nebenstelleneingang	✗	Nennleistung induktive Last	16 16 Voltampere
Lichtwertspeicher	✗	Nennleistung kapazitive Last	5 5 Voltampere
Verwendbar mit Taste	✗	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✗	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	✗	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✗	Gerätebreite	115 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗	Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Helligkeit steuerbar	✗	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44		
Schlagfestigkeit	IK03		
Anschlussart	sonstige		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		

Erstellt am: 27.06.2025

Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×