



Tastsensor bussysteem future, solo, Future linear, Carat, axcent KNX sensor 2v m bau s-studiowit

6126/01-84

2CKA006116A0173

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006116A0173
Oude artikelnummer	6116-0-0173
ETIM Productklasse	EC000672 - Tastsensor bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000218 - Zender/tastsensor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	future, solo, Future linear, Carat, axcent
Type	6126/01-84
Omschrijving	KNX sensor 2v m bau s-studiowit KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395135730
Netto gewicht	74 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 154,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	74 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	32 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Met diefstal-/demontagebescherming:	Ja
Busaansluiting incl.:	Ja
Aantal bedieningspunten:	2
Aantal toetsen:	2
Met LED indicatie:	Ja
Met indicatieveld:	Ja
Met display:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Transparant:	Nee
Met ruimtethermostaat:	Nee
Met IR-sensor:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Hoogte 7 (millimeter)	0	-	H7
Hoogte 8 (millimeter)	0	-	H8
Hoogte knoppen (millimeter)	0	31	Hb
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	13	SH
Breedte 1 (millimeter)	0	0	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	48	W5
Breedte 6 (millimeter)	0	48	W6
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Breedte 7 (millimeter)	0	-	W7
Breedte 8 (millimeter)	0	-	W8
Breedte knoppen (millimeter)	0	15	Wb
Aantal toetsen	0	4	
Hoogte 1 (millimeter)	0	0	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	32	H2
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Hoogte 4 (millimeter)	0	-	H4
Hoogte 5 (millimeter)	0	0	H5
Hoogte 6 (millimeter)	0	32	H6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>