



ECO-DIM.15 Led dimmer universeel 0-150W België (RC)

Artikel nummer: ECO-DIM.15

- 0-150W led
- Fase afsnijding (RC)
- Geschikt voor meeste merken afdek materiaal (inclusief Niko xxx-31000 en xxx-310003)
- Geschikt voor horizontale én verticale installatie
- MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- Sterke metalen pin
- Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- Schroef- en klauwbevestiging (geleverd met inbouwklempen)
- Soft-start systeem
- Kleine inbouwdiepte (23,8mm)
- Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/nuldraad aansluiten)
- Geschikt voor Hella, Legrand & alle Duitse merken inbouwdozen
- Geleverd incl. hulpstukken

Algemene info

- *Lengte: 70mm | Breedte: 71mm | Inbouwdiepte: 23,8mm*
- *Geschikte merken afdek materiaal: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko en PEHA*



ECO-DIM.15 LED dimmer universal 0-150W Belgien (RC)

Artikel-Nummer: ECO-DIM.15

- 0-150W LED
- Phasenabschnitt (RC)
- Geeignet für die meisten Marken von Abdeckmaterial (einschließlich Niko xxx-31000 und xxx-310003)
- Geeignet für horizontale und vertikale Installation
- MIN-Einstellung & automatische MAX-Erkennung
- Starker Metallstift
- Überlast- & Interferenzschutz
- Schraub- und Klauenbefestigung (mit eingebauten Klammern geliefert)
- Soft-Start-System
- Geringe Einbautiefe (23,8mm)
- Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung
- Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optional 3/Nullleiter anschließen)
- Geeignet für Hella, Legrand & alle Deutschen Marken von Unterputzdosen
- Geliefert mit Beschlägen

Allgemeine Informationen

- Länge: 70mm | Breite: 71mm | Einbautiefe: 23,8mm
- Geeignete Bezugsmarken: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko und PEHA



ECO-DIM.15 LED dimmer universal 0-150W Belgium (RC)

Article number: ECO-DIM.15

- 0-150W LED
- Trailing edge (RC)
- Suitable for most brands of cover material (including Niko xxx-31000 and xxx-310003)
- Suitable for horizontal & vertical installation
- MIN adjustment & Automatic MAX detection
- Strong metal pin
- Overload & interference protection
- Screw and claw mounting (supplied with built-in clamps)
- Soft-start system
- Small mounting depth (23,8mm)
- Suitable for two-way switching & cross switching
- Installation with existing 2 wires (optionally connect 3/null wire)
- Suitable for Helia, Legrand & all German brands of flush-mounted boxes

General info

- *Length: 70mm | Width: 71mm | Recessed depth: 23,8mm*
- *Suitable brands of cover material: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko en PEHA*



ECO-DIM.15 Variateur de lumière universel 0-150W Belgique (RC)

Numéro d'article: ECO-DIM.15

- 0-150W LED
- Trailing edge (RC)
- Convient à la plupart des marques de matériaux de couverture (y compris Niko xxx-31000 et xxx-31003)
- Convient à l'installation horizontale et verticale
- Ajustement MIN & détection automatique MAX
- Broche métallique solide
- Protection contre les surcharges et les interférences
- Montage à vis et à griffes (fourni avec des pinces intégrées)
- Système de démarrage progressif
- Faible profondeur de montage (23,8 mm)
- Convient à la commutation bidirectionnelle et à la commutation transversale
- Installation avec 2 fils existants (en option, connecter un fil 3/nul)
- Convient pour Helia, Legrand et toutes les marques allemandes de boîtes d'encastrement

Informations générales

- Longueur: 70mm | Largeur: 71mm | Profondeur d'installation: 23,8mm
- Marques appropriées de matériaux de couverture: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko et PEHA