



Tastsensor bussysteem Future linear, Carat KNX sensor 4v m bau f-antraciet

6127/01-81

2CKA006117A0196

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006117A0196
Oude artikelnummer	6117-0-0196
ETIM Productklasse	EC000672 - Tastsensor bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000218 - Zender/tastsensor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear, Carat
Type	6127/01-81
Omschrijving	KNX sensor 4v m bau f-antraciet KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-antraciet.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395135846
Netto gewicht	75 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 192,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	75 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	32 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Met diefstal-/demontagebescherming:	Ja
Busaansluiting incl.:	Ja
Aantal bedieningspunten:	4
Aantal toetsen:	4
Met LED indicatie:	Ja
Met indicatieveld:	Ja
Met display:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Antraciet
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7021
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Transparant:	Nee
Met ruimtethermostaat:	Nee
Met IR-sensor:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Hoogte 7 (millimeter)	0	32	H7
Hoogte 8 (millimeter)	0	48	H8
Hoogte knoppen (millimeter)	0	15	Hb
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	13	SH
Breedte 1 (millimeter)	0	0	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	0	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	0	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	48	W5
Breedte 6 (millimeter)	0	48	W6
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Breedte 7 (millimeter)	0	48	W7
Breedte 8 (millimeter)	0	48	W8
Breedte knoppen (millimeter)	0	15	Wb
Aantal toetsen	0	8	
Hoogte 1 (millimeter)	0	0	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	16	H2
Hoogte 3 (millimeter)	0	32	H3
Hoogte 4 (millimeter)	0	48	H4
Hoogte 5 (millimeter)	0	0	H5
Hoogte 6 (millimeter)	0	16	H6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>