



Tastsensor bussysteem ABB i-bus KNX, Carat, Future linear, KNX bedienelement 2/4v met RTR f-antra

6128/28-81

2CKA006134A0321

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006134A0321
Oude artikelnummer	6134-0-0321
ETIM Productklasse	EC000672 - Tastsensor bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000218 - Zender/tastsensor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX, Carat, Future linear,
Type	6128/28-81
Omschrijving	KNX bedienelement 2/4v met RTR f-antra KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395213698
Netto gewicht	44 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 184,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	44 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	32 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	90321020

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Met diefstal-/demontagebescherming:	Ja
Busaansluiting incl.:	Nee
Aantal bedieningspunten:	4
Aantal toetsen:	2
Met LED indicatie:	Ja
Met indicatieveld:	Ja
Met display:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Antraciet
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7021
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Transparant:	Nee
Met ruimtethermostaat:	Ja
Met IR-sensor:	Nee

Reken en teken specificaties

 Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Hoogte 7 (millimeter)	0	-	H7
Hoogte 8 (millimeter)	0	-	H8
Hoogte knoppen (millimeter)	0	15	Hb
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	13	SH
Breedte 1 (millimeter)	0	0	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	48	W5
Breedte 6 (millimeter)	0	48	W6
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Breedte 7 (millimeter)	0	-	W7
Breedte 8 (millimeter)	0	-	W8
Breedte knoppen (millimeter)	0	15	Wb
Aantal toetsen	0	4	
Hoogte 1 (millimeter)	0	32	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	48	H2
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Hoogte 4 (millimeter)	0	-	H4
Hoogte 5 (millimeter)	0	32	H5
Hoogte 6 (millimeter)	0	48	H6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>