




Brandmelder Busch-Rookalarm Busch-rookmelder lithium koppelbaar

6833/01-84

2CKA006800A2718

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2718
Oude artikelnummer	6800-0-2718
ETIM Productklasse	EC001763 - Brandmelder
ETIM Modelleerklasse	MC000168 - Brandmelder
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Rookalarm
Type	6833/01-84
Omschrijving	Busch-rookmelder lithium koppelbaar Busch-rookmelder met lithium batterij, koppelbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395186947
Netto gewicht	260 Gram
Land van herkomst	IE

Prijs

Bruto prijs	€ 50,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	260 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	47,5 x 120 x 120 Millimeter
CBS nummer	85311030

Specificaties

Werkingsprincipe:	Optisch
Standalone:	Nee
Verbinding via kabel:	Ja
Standaard via radiografische verbinding:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Koppelbaar radiografisch optioneel:	Ja
Max. aantal koppelbaar:	20
Lengte (millimeter):	115
Stroomvoorzorging primair:	Batterij/Accu
Spanningstype voedingsspanning:	DC
Met spanningsindicatie:	Nee
Met backup-batterij:	Ja
Batterij meegeleverd:	Lithium
Geluidssterkte (decibel a gewogen):	85
Geschikt voor kanaalmontage:	Nee
Diameter (millimeter):	120
Kleur:	Wit
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	50
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Rookschakelaar:	Ja
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop:	Combinatie
Kabelinvoer:	Onderkant
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Met Q-label:	Ja
Zelfklevend:	Nee

Specificaties

Aparte voet nodig:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Diameter (millimeter)	0	120.5	D
Insteekdiameter (millimeter)	0	-	ID
Insteeklengte (millimeter)	0	-	IL
Lengte 1 (millimeter)	0	-	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Diameter 1 (millimeter)	0	-	D1
Diameter 2 (millimeter)	0	-	D2
Diameter 3 (millimeter)	0	-	D3
Diameter LED 1 (millimeter)	0	-	DI1
Diameter LED 2 (millimeter)	0	-	DI2
Hoogte (millimeter)	0	47.5	H
Hoogte 1 (millimeter)	0	-	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	-	H2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>