

Aqittura M91 keukenkraan 1jet, starter set

Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **76810670**



Beschrijving

- bestaat uit: ééngreeps keukenkraan, filterkop, mineraliseringskardoes Harmony met filter, CO2 patroon, SodaBase
- draaibereik 60° of 110°, instelbaar in 2 standen
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,5 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- gescheiden watertoevoer voor gefilterd en ongefilterd water
- gekoeld, gefilterd drinkwater in plat, medium en bruisend via de keuzeknop aan de uitloop
- bediening en monitoring van je verbruik via de hansgrohe home App
- 425 g CO2-fles voor ca. 60 liter bruisend water
- filtercapaciteit: 300 l
- koelingscapaciteit: 7l/uur gekoeld water
- pushbericht bij lage capaciteit van het filter of van de CO2-patroon (hansgrohe home App)
- energieverbruik: 240W (water afgifte), 180W (koeling), 3W (standby)
- aansluiting: 230V ±10 %
- Maximale af te tappen hoeveelheid gekoeld/bruisend water: 2 l/min
- soort bescherming: IP21
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 2.765,60 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 3.346,38 €

Technologie



Designprijzen




reddot winner 2022



Productfoto



Maattekening




Aqittura M91
keukenkraan 1jet, starter set

Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **76810670**



Doorstroomdiagram




Aqittura M91
keukenkraan 1jet, starter set

Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **76810670**



Inbouwvoorbeeld




Aqittura M91
keukenkraan 1jet, starter set

Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **76810670**



Explosietekening

Bouwjaar: >07/22



Aqittura M91
keukenkraan 1jet, starter set

Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **76810670**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: **>07/22**

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	keukenmengkraan	76834670	-	1
2	SodaBase	76835000	-	1