



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging
Motorbeveiligingsschakelaar
Installatieautomaat Primaire
transformatorbescherming 0,4A

MS132-0.4KT

1SAM340010R1003

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM340010R1003
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS132-0.4KT
Omschrijving	Installatieautomaat Primaire transformatorbescherming 0,4A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4013614535130
Netto gewicht	0,256 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 115,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,282 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 45 x 112 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	0.4
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	100
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	0.25 - 0.4
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	8 - 8
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor omegarailmontage:	Ja
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	1.8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

