



Bewegingssensor-element Future linear, axcent pur Busch-comfortschakelaar® flex bedienelement met orientatieverlichting F-studiowit mat

64765-884

2CKA006800A2892

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2892
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear, axcent pur
Type	64765-884
Omschrijving	Busch-comfortschakelaar® flex bedienelement met orientatieverlichting F-studiowit mat Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395294826
Netto gewicht	38 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 65,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	38 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	32 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor draadloos:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Montagehoogte (meter):	1.2
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	5
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Vrije dierzone:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar:	Ja
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	10
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 170
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016

Specificaties

Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Ja
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 12-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>