



# Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal Busch-free@home FaH - Raammelder - Studio wit mat - WL

6222/1 AP-64-WL

2CKA006200A0067

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA006200A0067   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000257 - Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal                                   |
| <b>Merksnaam</b>             | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-free@home   |
| <b>Type</b>                  | 6222/1 AP-64-WL   |
| <b>Omschrijving</b>          | FaH - Raammelder - Studio wit mat - WL<br>FaH draadloze raammelder, s-wit mat.              |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395215562   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 138 Gram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 78,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | AQ               |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC               |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 138 Gram                 |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 20 x 38 x 168 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                 |

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Wandzender:</b>                       | Nee                 |
| <b>Telegramcodering:</b>                 | Niet van toepassing |
| <b>Raamzender:</b>                       | Ja                  |
| <b>Montagewijze:</b>                     | Overig              |
| <b>Signaaloverdracht:</b>                | Radiografisch       |
| <b>Aantal kanalen:</b>                   | 2                   |
| <b>Materiaal:</b>                        | Kunststof           |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                 | Thermoplast         |
| <b>Halogeenvrij:</b>                     | Ja                  |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>           | Geen (onbehandeld)  |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>           | Mat                 |
| <b>Kleur:</b>                            | Wit                 |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>       | 9010                |
| <b>Transparant:</b>                      | Nee                 |
| <b>Reikwijdte (meter):</b>               | 30                  |
| <b>Geschikt voor schakelaar:</b>         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor dimmer:</b>             | Nee                 |
| <b>Geschikt voor jaloezieschakelaar:</b> | Nee                 |
| <b>Geschikt voor indicatie-element:</b>  | Nee                 |
| <b>Geschikt voor bewegingssensor:</b>    | Nee                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>