




# Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal Busch-free@home FaH - universele raammelder - WL basalt zwart

6222/2 AP-65-WL

2CKA006200A0070

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006200A0070
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000257 - Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
<b>Merksnaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-free@home
<b>Type</b>	6222/2 AP-65-WL
<b>Omschrijving</b>	FaH - universele raammelder - WL basalt zwart FaH draadloze universele melder, basaltzwart.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	10 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395215593
<b>Netto gewicht</b>	63 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 85,50 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	AQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	63 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	22 x 30 x 118 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85176990

## Specificaties

<b>Wandzender:</b>	Nee
<b>Telegramcodering:</b>	Niet van toepassing
<b>Raamzender:</b>	Ja
<b>Montagewijze:</b>	Overig
<b>Signaaloverdracht:</b>	Radiografisch
<b>Aantal kanalen:</b>	2
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Reikwijdte (meter):</b>	30
<b>Geschikt voor schakelaar:</b>	Nee
<b>Geschikt voor dimmer:</b>	Nee
<b>Geschikt voor jaloezieschakelaar:</b>	Nee
<b>Geschikt voor indicatie-element:</b>	Nee
<b>Geschikt voor bewegingssensor:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>