



Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal Busch-free@home FaH - Raammelder - Edelstaal - WL

6222/1 AP-66-WL

2CKA006200A0141

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006200A0141
ETIM Productklasse	EC000257 - Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-free@home
Type	6222/1 AP-66-WL
Omschrijving	FaH - Raammelder - Edelstaal - WL FaH draadloze raammelder, pure-rvs.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395232477
Netto gewicht	138 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 78,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	138 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	20 x 38 x 168 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Wandzender:	Nee
Telegramcodering:	Niet van toepassing
Raamzender:	Ja
Montagewijze:	Overig
Signaaloverdracht:	Radiografisch
Aantal kanalen:	2
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Transparant:	Nee
Reikwijdte (meter):	30
Geschikt voor schakelaar:	Nee
Geschikt voor dimmer:	Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar:	Nee
Geschikt voor indicatie-element:	Nee
Geschikt voor bewegingssensor:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>