



Bewegingssensor-element Future linear, Carat, axcent pur BW standaardsensor F-mat zwart

64761-885

2CKA006800A2932

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2932
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear, Carat, axcent pur
Type	64761-885
Omschrijving	BW standaardsensor F-mat zwart Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395294970
Netto gewicht	34 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 67,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	34 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	35 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor draadloos:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Montagehoogte (meter):	1.2
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	12
Max. reikwijdte frontaal (meter):	12
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Vrije dierzone:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP21
Bedrijfsmodusschakelaar:	Ja
Min. nalooptijd (seconde):	80
Max. nalooptijd (minuut):	1.3
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 180
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005

Specificaties

Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 12-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>