

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-DIMM-LUX
Art. Nr.: 46408



9120129932004

Korte omschrijving

Dimmer voor LAVA-LUX verlichting, geschikt voor alle maten



Product omschrijving

Dimmer voor LAVA-LUX verlichting, geschikt voor alle maten

ETIM Dynamisch Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Bedieningswijze	Radiografisch	Aantal eenheden	1
App besturing via Bluetooth	×	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Dimbaar faseaansnijding	✓	Nom. spanning	12 12 Volt
Dimbaar faseafsnijding	×	Frequentie	50 60 Hertz
Seriedimmer	×	Stuurspanning	12 12 Volt
Ingang voor nevenunit	✓	Nom. belasting vermogensweerstand	96 192 Watt
Lichtwaardegeheugen	✓	Nom. belasting inductiestroom	96 192 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	✓	Nom. belasting capaciteitsvermogen	96 192 Voltampère
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✓	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✓	Opgenomen vermogen	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✓	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Schakelmateriaalbreedte	37 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	×	Schakelmateriaalhoogte	100 Millimeter
Minimale helderheid instelbaar	×	Schakelmateriaaldiepte	21 Millimeter
Montagewijze	Opbouw	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Bevestigingswijze	Plakken		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	×		
Oppervlaktebescherming	Overig		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Kleur	Wit		
Transparant	×		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK01
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕