

LED Driver 10 W

LED-10

LED Driver 10 W met ingebouwde dimmerfunctie voor constante stroombelastingen (CC) en constante spanningsbelastingen (CV). De belastingsuitgang is geïsoleerd van de netspanning (SELV). LED-10 heeft twee aparte ingangen voor bediening met behulp van een pulsdrukker of bewegings-sensor. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd. Het kan ook automatisch worden bediend met ingebouwde tijdfuncties zoals een astronomische klok/weektimers.



Technische gegevens

Netspanning	230 V AC/50 Hz, max. 0,15 A
Vermogen in stand-by	Pno: N/A, Psb, Pnet: 0,3 W
Efficiëntie opgeladen	83 %
Vermogensfactor (PF)	0,6
Uout	3–28 V DC
Externe bedrijfstemperatuur	-20 tot +35 °C
Afmetingen	46x46x18 mm
Beveiliging	Softwarematige oververhittingsbeveiliging Kortsluitbeveiliging
Totaal productgewicht	39 g
Kabeldoorsnede	Aansluitingen: 0,5–4,0 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh	Draadloos bereik: Ca. 10 m binnen.
Bluetooth®	De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.
<10 dBm	

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting Clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Alleen gebruiken voor LED-belastingen (DC).

