



Dimactor bussysteem Busch-free@home FaH sensor/dimaktor 1/1-v 180 W/VA inb.

6212/1.1

2CKA006220A0015

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006220A0015
Oude artikelnummer	6220-0-0015
ETIM Productklasse	EC001094 - Dimactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-free@home
Type	6212/1.1
Omschrijving	FaH sensor/dimaktor 1/1-v 180 W/VA inb. FaH Sensor/dimaktor, 1/1-voudig, universeel, voor Busch-free@home®, 10-180 W/VA, inbouw.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395180020
Netto gewicht	87,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 161,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	87,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	36 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bussysteem KNX:	Nee
Uitvoering:	Dimactor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	free@home
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Busmodule afneembaar:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee
Manuele bediening:	Ja
Met LED indicatie:	Ja
Aantal uitgangen:	1
Uitgangsvermogen (watt):	10 - 180
Volgdimmer toepasbaar:	Nee
Type belasting:	Universeel
Spanning (volt):	230 - 230
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Parallel bedrijf mogelijk:	Nee
Frequentie (hertz):	50 - 50
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>