

# Productinformatieblad

Specificaties



## Schemerschakelaar - ARGUS - grijs

544829

EAN Code: 4011281349555

**Prijs: 115,80 EUR**

### Hoofd

range	Merten
product of component type	Schemeringschakelaar
kleurtint	Lichtgrijs

### Complementair

beschikbarefunctie	Met geïntegreerde lichtsensor
nominale voedingsspanning	230 V
In nominale stroom	10 A
schakelcapaciteit in W	2300
lichtgevoeligheid	3...2000 lux
type en samenstelling contacten	1 NO
materiaal	Polycarbonaat glanzend

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,600 cm
verpakking 1 breedte	8,500 cm
verpakking 1 lengte	10,600 cm
verpakking_1_gewicht	188,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	19,900 cm
verpakking 2 breedte	30,900 cm
verpakking 2 lengte	40,400 cm
verpakking 2 gewicht	7,004 kg

### contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again


Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration


Wiring diagram

---

Light-sensitive switch with On/Off switch (optional)



Light-sensitive switch with On/Off switch (optional) and two-way switch for toggling between manual and automatic operation.



**▲ ▲ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.