

Shutter Controller

JAL-01

JAL-01 is een 230 V motorbesturing voor raambekleding, zoals rolluiken en buitenjaloezieën. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd. Het kan ook automatisch worden bediend met ingebouwde tijdfuncties zoals een timer, astronomische klok en weektimers, of worden gebruikt met scènes vanaf uw smartphone of pulsdrukker.

JAL-01 geeft directe feedback over de positie en kantelhoek van de jaloezieën via de app. Het product kan op afstand worden bediend via het internet met een GWY-01 (niet inbegrepen).




Technische gegevens

Netspanning	230 V~ 50 Hz
Vermogen in stand-by	0,3 W
Bedrijfstemperatuur	-25 tot +70 °C
Afmetingen	46x46x18 mm
Type schakeling	Relais 5 A Micro-gap (μ)
Beveiliging	Softwarematige oververhittingsbeveiliging Nuldoorgangsschakelaar/ stroomonderbreker
Kabeldoorsnede	Aansluitingen: 0,5–4,0 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Draadloos bereik: Ca. 10 m binnen. De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.
---------------------------------------	--



Installeer JAL-01 in de inbouwdoos achter een pulsdrukker of in een aansluitdoos in de buurt van de motor.