



2619

## STYLE-ELEGANCE DEURINTERCOM. S2



Deurtelefoon met elektronisch oproepsignaal, gespreksknop op de houder, oproeptoonvolume, privacyfunctie en beveiliging tegen meeluisteren. Standaard voorzien van drukknoppen voor deurslotbediening en nog 8 knoppen voor intercomfunctie of andere toepassingen (2 van de drukknoppen zijn vrij te maken via C/N. O. contact ). Voorzien van een LED voor verschillende signaleringen (bezet, arts-functie). Compleet met dipswitch met 8 standen voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurtelefoon te gebruiken voor alle Simplebus-systemen. Maakt aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk, alsmede het verzenden van alarmsignaal naar portierscentrale, aparte oproep naar hoofdcentrale, secundaire centrale of bewakerstelefoon. Maakt directe intercomoproepen tussen gebruikers met hetzelfde adres mogelijk zonder hulp van een interface of portierscentrale, alsmede het gebruik van meerdere relais. Voor de programmering van de deurknoppen zijn geen speciale programma's nodig. Inclusief aftakblokje 1214/2C. In dit model kan de afdekking vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



2619

## STYLE-ELEGANCE DEURINTERCOM. S2

### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	215
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	58
Gewicht van het product (g)	0.55
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	22÷28VDC
Maximale absorptie (W)	200

### HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L CFP CFP Led+Led- Ss+C8 P8 C9 P9
Aanpasbare behuizing	Ja
Totale drukknoppen (n°)	9
LED-signalering (aantal) (n°)	1

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	200
Minimale absorptie (mA)	1
Oproep naar groepsadressen	Ja
Oproep naar meerdere adressen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Verwisselbare hoes	Ja
Oproep doorschakelen	Ja



**2619**

## STYLE-ELEGANCE DEURINTERCOM. S2

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Dokter	Ja
Functie bellen portierscentrale	Ja
Functie etagebel oproep	Ja
Functie controle relais	Ja
Functie privacygesprek	Ja
Intercomfunctie	Ja
Privacyfunctie	Ja
Functie deuropenknop	Ja
Volumeregeling luidspreker	Ja
Volumeregeling microfoon	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Opnieuw kiezen	Ja
Audiosysteem	Ja
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja



2619

## STYLE-ELEGANCE DEURINTERCOM. S2

### ACCESSOIRES



#### **2642W/28 28-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Witte bureausteun waarmee alle deurtelefoons van de serie Style kunnen worden omgebouwd tot tafelmodel. Inclusief 1,5 m witte kabel en aansluitdoos met klemmenblok en 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm.



#### **2642W/16 16-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Kleur wit. Hiermee kunnen alle deurtelefoons uit de Style-serie omgebouwd worden tot bureaumodel. Inclusief 1,5 m kabel en aansluitdoos met 16 aansluitklemmen. Afmetingen: 84x189x32 mm



#### **2600/5 ACCESSOIRE - ROOD FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Rood front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/4 ACCESSOIRE - ORANJE FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Oranje front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/3 ZWART FRONT VOOR STYLE ELEGANCE**

Zwart front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/2 ACCESSOIRE - GROEN FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Groen front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



2619

## STYLE-ELEGANCE DEURINTERCOM. S2

### ACCESSOIRES



**2600/1**

**ACCESSOIRE - BLAUW FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Blauw front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



**1627B**

**ACCESSOIRE - 1 EXTRA LED VOOR STYLE-INTERCOM, ZWART**

Blauwe LED für Montage in die Unterschale vom Telefon. Braucht den Platz von 1 Element. Spannung 12-24V AC-DC.



**1627**

**ACCESSOIRE - 1 EXTRA LED VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Blauwe LED voor inbouw in de behuizing van de deurtelefoon. Neemt de ruimte in van een drukknop. Werkt op 12-24V AC-DC



**1626**

**EXTRA KNOP VOOR STYLE-INTERCOM**

Drukknop voor inbouw in de behuizing van het de deurtelefoon. Neemt de ruimte in van een drukknop.



**1214/2C**

**AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2**

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen