

Productinformatieblad

Specificaties



Zekeringpatronen TeSys DF2 - 10x38mm - 32A - aM - Zonder verklikker - 10 st.

DF2CA32

EAN Code: 3389110856217

Prijs: 11,50 EUR

Hoofd

range of product	TeSys zekering-onderbreker
product or component type	Smeltpatroon
device short name	DF2
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC
formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
type zekering	NFC
Quantity per set	Set van 10

Complementair

In toegekende stroomsterkte	32 A 500 V
zekeringscurve	AM
net weight	0,01 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,300 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,300 cm
Package 2 Width	5,400 cm
Package 2 Length	8,000 cm
Package 2 Weight	83,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 3 Weight 6,232 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.