

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur champagne coated

157-31003

CE

4 ans de
garantie

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension. Couleur de finition: champagne coated.

Données techniques

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur champagne coated.



- Nombre de boutons: 1
- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton rotatif
- Couleur de finition: champagne coated
- Couleur RAL (par approximation): 080 70 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4005-Y20R
- Traitement de surface: revêtu
- Nombre de lentilles: 0
- Méthode de fixation: encliqueter
- Démontage: détacher l'enjoliveur du mécanisme
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- : 44.7 mm x 44.7 mm x 10 mm
- Marquage: CE