



Dimmer Busch-Dimmer dimmer led 100W/VA basic DIN-rail

6586-500

2CKA006590A0191

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006590A0191
Oude artikelnummer	6590-0-0191
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-Dimmer
Type	6586-500
Omschrijving	dimmer led 100W/VA basic DIN-rail Busch-tipdimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen, dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395208519
Netto gewicht	56 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 108,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	56 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	18 x 65 x 74 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze:	Druktoets
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit:	Ja
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Klikbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 60
Stuurspanning (volt):	8 - 230

Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	17.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	70
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	58
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal eenheden:	1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>