


Hoofdschakelaar kasten



NXT HS-H6 hoofdschakelaarkast

Artikelnr.:	AT91021
EAN:	8712259533919
Breedte	220 mm
Hoogte	190 mm
Nominale stroom	63 A
Fasen	3-fase bedraad
Hoofdschakelaar	63 A
Aansluitdraden	Ja
Aantal en type FI/LS-schakelaar	
Montagewijze	Kast gemonteerd/basisframe
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	12
Diepte	110 mm
Aanbouwbaarheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	3
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Met transparant deksel	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	
Aantal aardlekautomaten	
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom	63 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal uitgangen	
Geschikt voor data	Nee
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging	-
Met meter	Nee
Inbouwdiepte	55 - 55 mm

Hoofdschakelaarkasten zonder uitvoerbrug. Eenvoudig te installeren onder de Click-mate NXT
Groepenkasten of uitbreidingskasten.