



85648182



**KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Ja

**Samenstelling**

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

**Aansluitmogelijkheden**

Ontvanger categorie 2

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Materiaal**

Kleur Wit

**Teksten**

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Functie Functies voor de toetsen boven/onder of links/rechts vrij te configureren als ontvanger voor de bediening van de aangesloten belasting en als zender voor afstandsbediening van bijvoorbeeld een jaloezie  
Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag  
Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd  
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja